

DD116B/DD118B

Az érzékelőt bekapcsolva 2 féle felirat jelenik meg: F01 felirat a BIDI, 001 felirat a sima.

Mód váltás: Amennyiben nem megfelelő módban van az érzékelő, a M+A gombot nyomjuk le egyszerre körülbelül 10 másodpercig, amíg a kijelző bal alsó sarkában egy F (BIDI), vagy 0 (Sima) jel meg nem jelenik.

Programozás: Távírányítón P2xP2, majd az érzékelőn P2.

Érték állítás: Az az értékek kiválasztásához nyomjuk hosszan az M gombot, amíg villogni nem kezd a kijelző, majd az M gomb megnyomásával tudjuk változtatni a kívánt szél, vagy fény értéket. Miután a állítandó értéken vagyunk az UP gombbal tudjuk növelni az értéket, a A gombbal tudjuk csökkenteni az értéket. Ha kész vagyunk, hagyjuk pár másodpercig, majd a villogás megszűnik és megjegyezte a kiválasztott értéket.