

Smart Box Telepítése (DD7006A)

1. Töltsük le a **Connector** alkalmazást.
 2. Válaszassuk ki a **Regisztráció (Sign Up)** lehetőséget.
 3. Regisztráljunk e-mail-címmel (6 számjegyű kódot kapsz e-mailben), vagy felhasználónévvel (mentési kódot kapsz).
 4. Jelentkezzünk be a fiókunkba.
 5. Koppintsunk a **plusz (+)** ikonra a jobb felső sarokban.
 6. Keresd meg, majd válasszuk ki a **7006A típusú eszköz képét**.
 7. Nyomja meg hosszan az eszközön található **Setting (Beállítás)** gombot, majd koppintson a **NEXT** gombra.
 8. Válasszuk ki a megjelenő eszközt.
 9. Válasszuk ki a csatlakozási módot:
 - **Wi-Fi-n keresztül:** Csatlakozzunk a helyi Wi-Fi hálózathoz, és add meg a jelszót.
 - **Internet (UTP kábellel):** Csatlakoztassuk az UTP kábelt a Wi-Fi routerhez – az eszköz automatikusan frissül.
 10. A központ elkezd a csatlakozást (**kb. 20 másodpercet vesz igénybe**).
 11. Adjunk nevet a doboznak.
 12. A doboz frissül (**ez néhány percig tarthat**).
 13. A telepítés sikeresen befejeződött.
-

BIDI Motor Párosítása

1. Először hozzunk létre azokat a **helyiségeket**, ahová a motorokat telepítet.
2. Koppintsunk a **plusz (+)** ikonra a jobb felső sarokban.
3. Válasszuk a **Rádiós motor (Radio Motor)** opciót.
4. Válasszuk a **Redőny (Roller Shutter)** lehetőséget, majd koppints a **NEXT** gombra. (**Zsalúzia** esetén válasszuk a **Venetian Blinds** lehetőséget)
5. Válasszuk ki a híd eszközt (bridge), majd koppints ismét a **NEXT** gombra.
6. Válasszuk a **Távírányítóval (By Remote)** opciót, majd koppints **NEXT**.
7. Egy animáció jelenik meg – koppintsunk az ismét **NEXT**.
8. Párosítás menete:
 - Nyomjuk meg a **P2 gombot** (a távirányító hátulján található bal felső programozó gomb).
 - A motor jelez (pl. rövid mozgással), ezután nyomjuk meg ismét a **P2 gombot** – a motor **folyamatosan járni kezd** ("jogging").
9. A párosítás megtörtént – koppintsunk a **DONE** gombra.
10. Adjunk nevet a motornak, és rendeljük hozzá egy helyiséghez.