

## DC256 Einschliessen und Programmierung

DC256 ist ein Musterempfänger die an den Anschlussmotor angeschlossen werden kann, so kann es mit der Schlüsselfernbedienung von 4 Kanäle DC115B kann harmonisiert werden, und mithilfe der Tasten OBEN/UNTEN/STOP kann auch der Motor gesteuert werden als Wandschalter.

Der breiten Stecker soll in den Empfänger gesteckt werden, und verbinden Sie den 4-Draht mit den vier Draht von dem Motor (Farbe zu Farbe). Setzen Sie auf die 230 Volt Stromversorgung.

Die rote LED zeigt Ihnen, dass Sie jetzt die DC256 wie eine normale Wandschalter verwenden können.

Jetzt drücken Sie die P-Taste auf der linken Seite des Senders und eine grüne LED beginnt zu blinken. Dann drücken Sie die STOP-Taste am Empfänger und die grüne LED leuchtet.

Jetzt drücken wir die Taste von den rechten Kanal auf dem Schlüsselbund Emitter (der Kanal, was Sie programmieren möchten) und die grüne LED erlischt.

Das ist das Ende der Programmierung! Sie können mehrere Emitter auf die gleiche Weise installieren.

Auf der Emitter: Eine Bewegung geht nach oben eine andere hält ein. Nur einmal soll die Taste gedrückt werden.



**Wir haben 2 Jahren Garantie für DC 256.**

**iroda:**

**H-1139 Budapest, Frangepán utca 79.**

www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 287 1714

**számlázási cím:**

SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Petneházy utca 28.

Adószám: 14996429-2-41 | Bankszámlaszám: 10401000-50515755-88901018 K&H