

Programovanie rádiového (230 voltového) snímača vetra **DD116B**

Snímač funguje s napájaním 230 V a zapája sa spôsobom zobrazeným na obrázku nižšie.

Z výroby je dodávaný v štandardnom rádiovom režime, a ak ho chcete spárovať s rádiovým prijímačom BIDI, je potrebné aktivovať režim BIDI: stlačte tlačidlá M a A súčasne (cca. 10 sekúnd), kým sa v ľavom rohu nezobrazí písmeno „F“ (to znamená, že funguje v režime BIDI). Ak opäť stlačíte a podržíte tlačidlá M a A, po 10 sekundách sa vľavo zobrazí malý symbol „0“, ktorý signalizuje návrat do štandardného režimu.

Spárovanie: Na diaľkovom ovládači stlačte dvakrát za sebou tlačidlo „P“, následne na snímači raz stlačte tlačidlo „P2“ (tieto 3 stlačenia tlačidiel majú prebehnúť do 6 sekúnd). Motor bude proces spárovania signalizovať. Teraz stlačte tlačidlo „UP“ a skontrolujte, či sa markíza zasúva. Ak áno, je spárovanie dokončené. Ak sa markíza po stlačení tlačidla „UP“ vysúva, je potrebné otočiť smer diaľkového ovládania a následne znovu skopírovať snímač vetra.

Nastavenie hodnoty SNÍMAČA SVETLA: Stlačením tlačidla „M“ zvolíte symbol slnka. Následne podržaním tlačidla „M“ (cca. 3 sekundy) začne blikať symbol slnka, teraz môžete nastaviť požadovanú hodnotu. Opakovaným stláčaním tlačidla „UP“ sa hodnota zvyšuje a opakovaným stláčaním tlačidla „A“ nastavujete hodnoty smerom dole. Číslo sa automaticky uloží, ak hodnotu nezmeníte do niekoľkých sekúnd.

Nastavenie hodnoty SNÍMAČA VETRA: Stlačením tlačidla „M“ zvolíte symbol vetra (malá vlajka). Následne podržaním tlačidla „M“ (cca. 3 sekundy) začne blikať symbol vlajky, teraz môžete nastaviť požadovanú hodnotu. Opakovaným stláčaním tlačidla „UP“ sa hodnota zvyšuje a pomocou tlačidla „A“ sa znižuje. Nastavená hodnota sa uloží po niekoľkých sekundách. Odporúčaná hodnota je 40 km/h.

Kontrola naprogramovaných hodnôt: Opakovaným stláčaním tlačidla „M“ môžete skontrolovať jednotlivé nastavené hodnoty. Opakovaným stláčaním tlačidla „A“ si môžete skontrolovať aktuálne nameranú hodnotu. Poradie: slnko, vietor a nakoniec graf s malou kruhovou šípkou, tieto sa zobrazujú za sebou.

