

Smart Home - Zsaluzia motor végállás beállítása

- 1) Kössük a motort a hálózatba.
- 2) A fali kapcsoló vagy szerelőkábel segítségével állítsuk köztes pozícióba a lamellákat.
- 3) Indítsuk el a zsaluziát az alsó végállás felé és lefele menet közben nyomjuk be a kis fehér gombot a motor alján 3 másodpercig folyamatosan, amely benyomva fog maradni.
- 4) Mikor elértük az alsó végállást állítsuk meg a motort. Indítsuk a lamellákat a felső végállás irányába, mikor is az eddig benyomott fehér gomb kipattan, ezzel rögzítve az alsó végállást.
- 5) Fölfelé menet közben nyomjuk be a zöld gombot folyamatosan 3 mp-ig. Mikor elértük a kívánt felső végállást (a lamella ne érjen hozzá a zöld vészkapcsolóhoz) állítsuk meg a motort.
- 6) Újra indítsuk lefele a zsaluziát: a zöld gomb kipattan és ezzel befejeződött a végállás programozása.

iroda:**H-1139 Budapest, Frangepán utca 79.**

www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 287 1714

számlázási cím:

SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Petneházy utca 28.

Adószám: 14996429-2-41 | Bankszámlaszám: 10401000-50515755-88901018 K&H