

Instalace Smart Boxu (DD7006A)

1. Stáhněte si aplikaci **Connector**.
2. Zvolte možnost **Registrace (Sign Up)**.
3. Zaregistrujte se pomocí e-mailové adresy (v e-mailu obdržíte kód se 6 znaky) nebo pomocí uživatelského jména (obdržíte záchranný kód).
4. Přihlaste se do svého účtu.
5. Klikněte na ikonu **plus (+)** v pravém horním rohu.
6. Vyhledejte a zvolte **obrázek zařízení typu 7006A**.
7. Dlouze stiskněte tlačítko **Nastavení (Setting)** umístěné na zařízení a klikněte na tlačítko **NEXT**.
8. Zvolte zobrazené zařízení.
9. Zvolte způsob připojení:
 - **Prostřednictvím Wi-Fi:** Připojte se k místní síti Wi-Fi a zadejte heslo.
 - **Prostřednictvím internetu (UTP kabel):** Připojte UTP kabel k Wi-Fi routeru – zařízení se automaticky aktualizuje.
10. Centrála zahájí připojení (trvá to přibližně 20 vteřin).
11. Pojmenujte box.
12. Box se aktualizuje (**to může trvat i několik minut**).
13. Instalace byla úspěšně dokončena.

Spárování motoru BIDI

1. Nejprve vytvořte **místnosti**, do kterých budete motory instalovat.
2. Klikněte na ikonu **plus (+)** v pravém horním rohu.
3. Zvolte možnost **Rádiový motor (Radio Motor)**.
4. Zvolte možnost **Roleta (Roller Shutter)** a klikněte na tlačítko **NEXT**. (V případě **žaluzií** zvolte možnost **Venetian Blinds**.)
5. Zvolte nástroj most (bridge) a znovu klikněte na tlačítko **NEXT**.
6. Zvolte možnost **Dálkové ovládání (By Remote)** a klikněte na tlačítko **NEXT**.
7. Zobrazí se animace – klikněte znovu na tlačítko **NEXT**.
8. Postup spárování:
 - Stiskněte **tlačítko P2** (programovací tlačítko v levém horním rohu na zadní straně dálkového ovladače).
 - Motor vydá signál (např. krátkým pohybem), potom znovu stiskněte **tlačítko P2** – motor **začne běžet nepřetržitě** („jogging“).
9. Proces spárování je dokončen – klikněte na tlačítko **DONE**.
10. Pojmenujte motor a přiřaďte jej k místnosti.