

Ištalácia Smart Boxu (DD7006A)

1. Stiahnite si aplikáciu **Connector**.
 2. Vyberte možnosť **Registrácia (Sign Up)**.
 3. Zaregistrujte sa pomocou svojej e-mailovej adresy (dostanete 6-miestny kód e-mailom) alebo používateľským menom (dostanete záložný kód).
 4. Prihláste sa do svojho účtu.
 5. Kliknite na ikonu **plus (+)** v pravom hornom rohu.
 6. Nájdite a vyberte **obrázok vášho zariadenia typu 7006A**.
 7. Stlačte a podržte tlačidlo **Setting (Nastavenie)** na zariadení a potom kliknite na tlačidlo **NEXT**.
 8. Vyberte zobrazené zariadenie.
 9. Zvoľte spôsob pripojenia:
 - **Cez Wi-Fi:** Pripojte sa k lokálnej sieti Wi-Fi a zadajte heslo.
 - **Cez Internet (s UTP káblom):** Pripojte UTP kábel k Wi-Fi routeru – zariadenie sa automaticky aktualizuje.
 10. Ovládací panel sa začne pripájať (trvá približne 20 sekúnd).
 11. Pomenujte svoj Smart Box.
 12. Zariadenie sa aktualizuje (môže to trvať niekoľko minút).
 13. Inštalácia je úspešne dokončená.
-

Spárovanie motorov BIDI

1. Najprv vytvorte **miestnosti**, do ktorých budete inštalovať motory.
2. Kliknite na ikonu **plus (+)** v pravom hornom rohu.
3. Vyberte možnosť **Rádiový motor (Radio Motor)**.
4. Vyberte možnosť **Roleta (Roller Shutter)** a potom kliknite na tlačidlo **NEXT**. (V prípade **žalúzií** zvoľte možnosť **Venetian Blinds**)
5. Vyberte premost'ovacie zariadenie (bridge) a potom znova kliknite na tlačidlo **NEXT**.
6. Vyberte možnosť **Pomocou diaľkového ovládača (By Remote)** a potom kliknite na **NEXT**.
7. Zobrazí sa animácia – znova kliknite na **NEXT**.
8. Postup párovania:
 - Stlačte **tlačidlo P2** (ľavé horné programovacie tlačidlo na zadnej strane diaľkového ovládača).
 - Motor vydá signál (napr. krátkym pohybom), potom znova stlačte **tlačidlo P2** – motor sa **začne nepretržite pohybovať** („jogging“).
9. Spárovanie je dokončené – kliknite na tlačidlo **DONE**.
10. Pomenujte motor a priradte ho k miestnosti.