

## R50 Programmieren des mechanischen BIDI-Motors

**Abstimmen nur mit BIDI-Fernbedienung (10-Sekunden-Regel)** Betätigen Sie die Taste am Motorkopf (der Motor liefert eine Rückmeldung) lang , dann die STOPP-Taste muss so lange gedrückt werden, bis vom Motor eine Rückmeldung kommt, damit ist das Abstimmen mit der BIDI-Fernbedienung fertig.

**Drehrichtungswechsel (wenn erforderlich)** Gleichzeitig die Tasten AB+AUF solange gedrückt gehalten, bis vom Motor die Rückmeldung kommt (etwa 2 Sekunden)!

**Fernbedienung kopieren:** Die Tasten P2, P2 auf der ursprünglichen Fernbedienung, P2 auf der neuen Fernbedienung (der Vorgang muss innerhalb 6 Sekunden erfolgen)

**Löschen der Fernbedienung:** Betätigung der Tasten P2, STOP, P2 nacheinander (nur das betroffene Kanal ist gelöscht, die Endstellungen und alle Einstellungen sind im Motor erhalten geblieben)

**Aktivieren/deaktivieren der Funktion Sonne/Wind:** P2, P2, AUF Nachdem die Funktion aktiviert oder deaktiviert wird, kann die vorherige Einstellung noch etwa 30 Minuten lang erhalten bleiben.

**Aktivieren:** P2, P2, AUF = zwei Bewegungen AB-AUF und 3 Pieptöne

**Inaktivieren:** ; P2, P2, AUF = eine Bewegung AB-AUF und langer Piepton