

DC866 priključak na zidni prekidač

DC866 je uvučen u unutarnji zidni zatvarač koji se može koristiti za pomicanje jednog motora.

Ako želite upravljati više motora s jednim prekidačem, uvijek koristite relej DC209 (1 relej na 2 motora)!

Spajanje DC866: Važno je da instalaciju izvrši kvalificirani tehničar i da je sustav za vrijeme rada stalno isključen !!!

- Spojite 4-žilni kabel motora na prekidač odozgo.

Smeđu žicu na desnu stranu broja 1, crnu žicu na desnu stranu broja 3.

- Spojite plave i zeleno-žute žice na odvojeni razdjelnik, koji je ispravno spojen na plave i zeleno-žute žice napajanja od 230 V.

- Priklučite crnu žicu napajanja na donju lijevu stranu L2.

Spajanje je s tim završeno, prekidač se može uključiti i pustiti sjenilo u rad!

www.smart-home.hu

