

## **Smart Home - Podešavanje krajnjeg položaja motora sjenila**

- 1) Spojite motor na električnu mrežu.
- 2) Pomoću zidnog prekidača ili montažnog kabela postavite lamele u međupoložaj.
- 3) Pokrenite sjenilo prema donjem krajnjem položaju i držite malu bijelu tipku na dnu motora neprekidno 3 sekunde, koja će ostati u pritisnutom stanju.
- 4) Kada ste postigli donji krajnji položaj, zaustavite motor. Pokrenite lamele u smjeru gornjeg krajnjeg položaja, tada će bijeli gumb iskočiti iz pritisnutog stanja i time fiksirati donji krajnji položaj.
- 5) Dok se vraćate prema gore, pritiskajte zeleni gumb kontinuirano kroz 3 sekunde. Kada postignete željeni gornji krajnji položaj, zaustavite motor (lamela ne smije dodirnuti zeleni glavni osigurač).
- 6) Ponovno pokrenite sjenilo prema dole, tada će zeleni gumb iskočiti iz pritisnutog stanja i s tim je programiranje krajnjeg položaja završeno.

[www.smart-home.hu](http://www.smart-home.hu)

